

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。

【各部の説明と配線方法】

< 入力側 >

- 赤線：プラス線と結線してください。
- 黒線：アースが取れる場所に結線してください。

< 出力側 >

- 1～5系統各出力線（メス端子）：接続するLEDの**プラス線**に結線してください。
接続するLEDにアース線がある場合はアースが取れる場所に結線してください。

1 系統 / 赤線 2 系統 / 黄線 3 系統 / 青線 4 系統 / 緑線 5 系統 / 白線

※接続する際、下記の<動作範囲>を確認していただき、1系統あたり最大電流値を超えないようにしてください。

< 動作範囲 > 電圧範囲：DC10V～DC30V 入力電流：DC12V/ 最大 5A DC24V/ 最大 2.5A 出力電流：DC12V/1 系統あたり最大電流値 1A DC24V/1 系統あたり最大電流値 0.5A	< 本体サイズ > 18×29× 厚み 9 (mm) < 配線のサイズ > 入力線：約 20cm (AWG18) 出力線：約 12cm (AWG22)
---	---

【ご注意】

- 本製品はLED専用です。電球には使用しないで下さい。
- 本製品は保安基準には適合しておりません。また、走行の妨げとなるご使用はおやめください。
- 本製品の入出力の電流値・電圧値を超えての使用は、本製品の破損やショート、火災などの原因となり危険ですので絶対におやめください。
- 本製品を水が当たる場所には設置しないでください。
- 本製品の分解や改造は危険ですので絶対におやめください。誤った使用方法によって発生した故障や事故などに関しては、当社では一切の責任を負いかねます。
- 本製品の保証はお買い上げ後3ヶ月です。また、保証は製品交換のみとさせていただきます。その他の保証は一切いたしませんので予めご了承ください。

株式会社 **ジェットイノウエ**
〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-14-18
URL: <http://www.jet-inoue.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは
物流センター
カスタマー担当 **0120(596)332**
受付時間：月～金曜日/9:00～16:30(祝日を除く)